Dovoljni odstopki pri mirah brez posat. kotiranje za obdelavo z rezanjem po DIN 16 901	Mere v mm						
	nad	—	30	120	500	1000	1500	4000
	do	30	120	500	1000	1500	4000	
	odstopki	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0

TEŽA PO K 91170 = 936 kg

Teža jekl. konstrukcij = 289 kg

Teža elektroopreme = 647 kg











OPOMBE:

Vse luknje in izvrtine so montažne.
Vsled lažje montaže kontrolerjev, matice M12 poz. 64 z zadnje strani profilov poz 74 - privariti, pred montažo poz. 74.
Pozicije 34, 37, 41 – 50, 60, 71 se vgradijo po veznem načrtu št 91350 v omarico (VO) 90817.
Ključ (VO) r. št 90806

Teža = 700 kg

80						
79						
78						
77						
12	Kabelski čevlji 25²	76			za nišlovca	0·14
1	Trdorlečeni električ. liski Cu	75	ϕ 6 20 m			5·00
6	NPL 50 × 50 × 5 ... 910	74		St 37·12		22·62
6	Pl 5 × 50 × 100	73		St 37·21		1·20
2	Pl 5 × 50 × 900	72		St 37·21		3·20
18	Podložke 5·3	71	LIS 3Z	St 37·12		0·03
4	Vzmetni obroček A8	70	LIS 31	Vzm. jeklo		0·01
36	Vzmetni obroček A10	69	LIS 31	Vzm. jeklo		0·02
12	Vzmetni obroček A12	68	LIS 31	Vzm. jeklo		0·16
16	Vzmetni obroček A16	67	LIS 31	Vzm. jeklo		0·15
4	Šestroba matica M8	66	LIS 12	C 35		0·03
36	Šestroba matica M10	65	LIS 12	C 35		0·06
12	Šestroba matica M12	64	LIS 12	C 35		0·68
12	Šestroba matica M16	63	LIS 12	C 35		0·39
100	Lesni vijak 3 hol okr. gl. 5×25	62				0·50
300	Koljasti vijak M5 × 10	61	LIS 57	C 35		2·40
18	Koljasti vijak M5 × 15	60	LIS 57	C 35		0·06
4	Šestrobi vijak M8 × 20	59	LIS 4	C 35		0·06
6	Šestrobi vijak M10 × 45	58	LIS 4	C 35		0·25
6	Šestrobi vijak M12 × 60	57	LIS 3	C 35		0·45
6	Šestrobi vijak M12 × 45	56	LIS 3	C 35		0·33
30	Šestrobi vijak M10 × 35	55	LIS 4	C 35		1·40
4	Šestrobi vijak M16 × 30	54	LIS 3	C 35		0·35
12	Šestrobi vijak M10 × 50	53	LIS 3	C 35		1·35
12	Podložka U18	52	LIS 183	St 37·12		0·38
1	NPL 45 × 45 × 5 ... 6000	51		St 37·12		22·62
3	Vpasni vijak 10A	50				0·03
3	Vpasni vijak 25A	49				0·03
3	Vpasni vijak 35A	48				0·05
3	Topljivi vložek 10A	47				0·05
3	Topljivi vložek 25A	46				0·12
6	Kapa KU 25A	44				0·35
3	Kapa KU - 60A	43				0·30
6	UZ element 25A	42				1·68
3	UZ element 60A	41				1·59
1	Bočni pokrov UPm	40	„Litostroj"	K - 116 014		1·00
1	Tesnilka UTm	39	„Litostroj"	K - 116 020		0·03
2	ϕ 50 × 8 × ... 90a	38		St 37·12		1·90
1	Tlačena lepenka 1 × 270 × 627	37				0·25
5	Brtvenica Pg 16	36				0·15
1	Brtvenica Pg 21	35				0·12
1	NVC 6² ... 4m	34				0·80
4	Dvojni kot. tok. odv. DKO 200	33	„Litostroj"	K - 90098		4·80
1	Ločilno stikalo K S n III 200 R K	32	„R. Končar"			17·00
2	Kontroler 2 CTT	31	Ansaldo S.G.			40·00
1	Kontroler 3 CTT	30	Ansaldo S.G.			120·00
4	NPU 18 × 300	29		St 37·12		24·00
2	Pločevina 2 × 1000 × 2000	28		St VII. 23		54·00
1	Poljekleni voljanec 2 × 20...80m	27				6·00
50	Kabelski čevlji 25²	26				0·05
50	Kabelski čevlji 4²	25				0·07
50	Kabelski čevlji 6²	24				0·14
10	Kabelski čevlji 10²	23				0·05
1	Polivinil cev	22				0·15
1	Polivinil cev	21				0·20
1	Polivinil cev	20				0·25
1	Polivinil cev	19				0·30
1	NPA kabel 2 × 1,5²	18				8·00
1	NPA kabel 3 × 1,5²	17				8·00
1	NPA kabel 2 × 2,5²	16				1·00
1	NPA kabel 2 × 4²	15				5·00
1	NPA kabel 3 × 4²	14				17·80
1	NPA kabel 4 × 4²	13				6·00
1	NPA kabel 2 × 6²	12				2·00
1	NPA kabel 3 × 6²	11				6·00
1	NPA kabel 4 × 6²	10				22·00
1	NPA kabel 4 × 10²	9				8·00
14	Prestrezni izolator Pri 2	8	„Litostroj"	K - 91389		9·00
14	Sponka 56	7	„Litostroj"	K - 90719		0·90
14	Priključna sponka 3P6	6	„Litostroj"	K - 90719		1·00
28	Najemjalec vodov NvZ	5	„Litostroj"	K - 90726		10·00
1	Trdovlečeni elektr. liski Cu	4	140 m ϕ 6			36·00
1	Rotorski upor 4 RN - žični	3	Ansaldo S.G.			20·00
1	Rotorski upor 190 V 36 A	2	Ansaldo S.G.			30·00
1	Rotorski upor OE 28 R.K.	1	„R. Končar"			160·00

Izdelava	Pregledal	Stev.	Gradbeni	Tirazni
Risba	19. XI. 57.			
Preslikava				
Kopir. sprejela				

TITOVI ZAVODI LITOSTROJ
LJUBLJANA

Kopiranje dne: 25. II. 1959

Merilo: 1:20

Predmet: Most 125t × 13m
Elektrooprema mostu

R. Mer. 91170

Številka: EO